

Husqvarna CF25T

Частотный преобразователь Husqvarna CF25 для подключения высокочастотных глубинных вибраторов с суммарным потребляемым током 25 А. Две модели: CF25М для однофазного напряжения и CF25Т для трехфазного. Небольшой вес и прочная рама для удобства использования на строительном объекте. Также можно дополнительно заказать комплект транспортировочных колес.



Подбор правильного вибратора осуществляется по принципу суммарного потребляемого тока вибраторами, он не должен превышать вырабатываемый преобразователем выходной ток. К примеру: CF25 вырабатывает ток в 25 А, следовательно он может питать два вибратора AX48, каждому из которых требуется 10А.

Технические характеристики

Модель:	CF25M	CF25T
Входное напряжение:	230В-1-50Гц	400В-3-50Гц
Выходной ток:	25 А	25 А
Количество выходов:	2	2
Входной ток:	9.5 А	4.6 А
Выходное напряжение:	42В-3-200Гц	42В-3-200Гц
Выходная мощность:	1.8 кВА	1.8 кВА
Защищенные выходы:	Нет	Нет
Тепловая защита статора и генератора:	Да	Да
Масса:	31 кг	32 кг
Индекс защиты:	IP55	IP55
Допуск первичного напряжения:	±10%	±10%
Температура окружающей среды:	-10°C +40°C	-10°C +40°C
Тип рамы:	Рама (комплект колес под заказ) (комплект колес под заказ)	

Уровень шума:

80 дБ(А)

80 дБ(А)

Таблица совместимости

CF25	□AX36	AX40	AX48	AX56	AX65	AX90	VB40	VB50	VB60
Ток, А	□6,2	4,5	10	10,7	19	21	4	8	11
□□	2шт	2шт	2шт	2шт	1шт	1шт	2шт	2шт	2шт

Особенности

Генератор на постоянном магните. Прочная рама. Низкое потребление входного напряжения. Низкая стоимость. Нет вредных выбросов.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>