

Бензиновый генератор Atlas Copco QEP 5 50Hz с однофазным током, автоматическим регулятором напряжения, дифференциальным автоматическим выключателем и счетчиком моточасов

Портативный генератор Atlas Copco QEP 5 с бензиновым двигателем Honda GX270 мощностью 5.7 кВт и альтернатором мощностью 3,4 кВА (3,1 кВт) для обеспечения однофазным электричеством строительного и промышленного электроинструмента на строительных объектах, а так же бытовых электроприборов. Портативный генератор найдет свое применение не только в строительной отрасли, он пригодится для питания торговых палаток, небольших выставочных стендов, для обеспечения электричеством выездных мероприятий, например, пикника или концерта. При нагрузке в 75 процентов бензиновый двигатель потребляет топливо со скоростью 1.66 литров в час. Таким образом, топливный бак объемом 11 литров израсходуется не менее чем через 6.6 часов непрерывной работы.



Технические характеристики

Напряжение, В:	230
Максимальная мощность, Вт:	4600
Максимальная мощность, ВА:	5100
Резервная мощность, Вт:	3900
Резервная мощность, Ва:	4200
Разъемы питания:	
SCHUKO 230V 16A IP54:	1
2P+T CEE 230V 16A IP44:	1
Двигатель:	
Модель:	Honda GX270
Мощность, кВт:	5.7
Скорость вращения:	3000
Пуск:	Ручной

Объем бака, л:	11
Автономность/расход топлива:	
При нагрузке 75%:	6.63 ч (1.66 л/ч)
При нагрузке 100%:	4.95 ч (2.22 л/ч)
Уровень шума:	
Мощность звука, LwA (dB(A)):	97
Звуковое давление, LpA (dB(A) 7 м):	71
Габариты и вес:	
Габариты (ДхШхВ), мм:	729x500x536
Вес, кг:	61

Особенности бензинового генератора Atlas Copco QEP 5

Большой топливный бак. Топливный кран. Ручной пуск. Защита двигателя по низкому уровню масла. Защитная крышка. Низкий уровень шума (нормы CE). Розетки и тепловая защита.

Стандартная комплектация бензинового генератора Atlas Copco QEP 5

Ручной пуск. Большой топливный бак. Топливный кран. Защита двигателя по уровню масла. Розетки. Тепловая защита. Защитная верхняя крышка.

Дополнительные опции бензинового генератора Atlas Copco QEP 5

Комплект колес. Автоматический регулятор напряжения. Автоматический выключатель. Счетчик часов.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____