

## Бензиновый генератор Atlas Copco QEP 3.5 50Hz с однофазным током и автоматическим регулятором напряжения

Портативный бензиновый генератор Atlas Copco QEP 3.5 с бензиновым двигателем Honda GX200 мощностью 3.8 кВт и альтернатором мощностью 3,4 кВА (3,1 кВт) для обеспечения однофазным электричеством строительного и промышленного электроинструмента на строительных объектах, а так же бытовых электроприборов. Портативный генератор найдет свое применение не только в строительной отрасли, он пригодится для питания торговых палаток, небольших выставочных стендов, для обеспечения электричеством выездных мероприятий, например, пикника или концерта. При нагрузке в 75 процентов бензиновый двигатель потребляет топливо со скоростью 1.18 литров в час. Таким образом, топливный бак объемом 11 литров израсходуется не менее чем через 9 часов непрерывной работы.



### Технические характеристики

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Напряжение, В:                      | 230         |
| Максимальная мощность, Вт:          | 3100        |
| Максимальная мощность, Ва:          | 3400        |
| Резервная мощность, Вт:             | 2600        |
| Резервная мощность, Ва:             | 2900        |
| <b>Разъемы питания:</b>             |             |
| SCHUKO 230V 16A IP54:               | 2           |
| <b>Двигатель:</b>                   |             |
| Модель:                             | Honda GX200 |
| Мощность, кВт:                      | 3.8         |
| Скорость вращения:                  | 3000        |
| Пуск:                               | Ручной      |
| Объем бака, л:                      | 11          |
| <b>Автономность/расход топлива:</b> |             |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| При нагрузке 75%: | 9.32 ч (1.18 л/ч) |
|-------------------|-------------------|

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| При нагрузке 100%: | 7.01 ч (1.57 л/ч) |
|--------------------|-------------------|

**Уровень шума:**

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Мощность звука, L <sub>WA</sub> (dB(A)): | 95 |
|------------------------------------------|----|

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Звуковое давление, L <sub>pA</sub> (dB(A) 7 м): | 69 |
|-------------------------------------------------|----|

**Габариты и вес:**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Габариты (ДхШхВ), мм: | 623х409х500 |
|-----------------------|-------------|

|          |    |
|----------|----|
| Вес, кг: | 43 |
|----------|----|

**Особенности бензинового генератора Atlas Copco QEP 3.5**

Большой топливный бак. Топливный кран. Ручной пуск. Защита двигателя по низкому уровню масла. Защитная крышка. Низкий уровень шума (нормы CE). Розетки и тепловая защита.

**Стандартная комплектация бензинового генератора Atlas Copco QEP 3.5**

Ручной пуск. Большой топливный бак. Топливный кран. Защита двигателя по уровню масла. Розетки. Тепловая защита. Защитная верхняя крышка.

**Дополнительные опции бензинового генератора Atlas Copco QEP 3.5**

Комплект колес. Автоматический регулятор напряжения. Автоматический выключатель. Счетчик часов.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_