

## Бензиновый компактный генератор Pramac MES5000

Бензиновый портативный генератор - максимальная надежность и производительность, в базовой но эффективной конфигурации. Данные бытовые генераторы бывают 1-фазного и 3-х фазного исполнения. Эти модели Pramac представляют из себя электрогенераторы открытого исполнения. Способ охлаждения - воздушный. Частота вращения двигателя Honda - 3000 об/мин.



### Технические характеристики

|                                    |         |         |
|------------------------------------|---------|---------|
| Модель:                            | MES5000 | MES5000 |
| Частота, Гц:                       | 50      | 50      |
| Напряжение:                        | 230     | 400     |
| Количество фаз:                    | 1       | 3       |
| Резервная мощность LTP, кВа/кВт:   | 5,1/4,6 | 6,3/5   |
| Номинальная мощность COP, кВа/кВт: | 4,2/3,9 | 5,4/4,3 |
| Двигатель, производитель:          | Honda   | Honda   |
| Система запуска:                   | Ручной  | Ручной  |
| Топливо:                           | Бензин  | Бензин  |
| Частота вращения об/мин:           | 3000    | 3000    |

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_